



## TESTER DE MEDICIÓN ELÉCTRICA PARA INYECTORES COMMON RAIL LCR-03+

### DESCRIPCIÓN

Diagnóstico inteligente de inyectores magnéticos y Piezo eléctricos, con este tester puedes realizar mediciones de inductancia, capacitancia, resistencia entre otros.

- Rango de medición inductancia: L: 20 Mh - 2000 H
- Máxima precisión: (0,5 % + 5 bits)
- Rango de medición Capacitancia: C: 200 pF - 20 mF
- Máxima precisión: (0,5 % + 5 bits)
- Rango de medición resistencia: R: 20  $\Omega$  - 200M $\Omega$
- Máxima precisión: (0,3%+5 bits)
- Dimensión: 114 × 42 × 223 mm.
- Batería interna: 9 V.
- Presión de inyectores i-ART



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño



Nombre Cliente: \_\_\_\_\_

Nit: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com

**TECNOTALLERES.COM**